

## Secvest Funk-Außensirene

Art.-Nr. FUSG50101



- Neues, attraktives Design
- Lautstarker Kombi-Signalgeber
- Schnelle Installation durch eine integrierte Wasserwaage
- Optimierter Abrisskontakt kann an jede Wandoberfläche angepasst werden
- Fixierte Frontklappe ermöglicht Montage mit einer Hand
- Robustes, UV-resistentes, wetterfestes Gehäuse
- Helle SMD LEDs

### Zuverlässige Alarmierung

Die Funk-Außensirene mit LED-Blitz-Leiste ist der entscheidende Baustein einer vollständig drahtlos funktionierenden Alarmpalette. Die Sirene des Kombi-Signalgebers erzeugt bei Alarm einen sehr lauten Signalton mit 100 dB Schalldruck. Zusätzlich blinkt auch die rote LED-Leiste (Blinkfrequenz 1 Hz). Dabei werden Blitzlicht und Sirene getrennt angesteuert. Somit kann das Blitzlicht weiter blinken, während der Signalton nach einer festgelegten Zeit endet.

### Schutz vor Sabotage

Die Sirene kommuniziert mit der Secvest Zentrale über die Frequenz 868 MHz, die speziell für den Security-Bereich reserviert ist. Deckel- und Abrisskontakt schützen die Funk-Außensirene gezielt vor Sabotage. Der optimierte Abrisskontakt ist fein einstellbar und passt sich so an jede Wandoberfläche an. Macht sich jemand am Gerät zu schaffen, schlägt die Funk-Außensirene automatisch Alarm oder leitet die Sabotagemeldung an die Zentrale der Secvest weiter.



## Secvest Funk-Außensirene

Art.-Nr. FUSG50101

---

### Einfache Montage

Das neue, attraktive Design macht die Funk-Außensirene nicht nur optisch zum Hingucker, sondern erleichtert auch die Montage. Da der Deckel der Frontklappe mit einem Scharnier fixiert ist, kann die Sirene auch mit einer Hand montiert werden.



# Secvest Funk-Außensirene

Art.-Nr. FUSG50101

## Technische Daten

|                                      |                                       |
|--------------------------------------|---------------------------------------|
| Batterie - Typ                       | Alkaline Batteriepack 2 x 3V (FU2986) |
| Batterie - max. Batterielebensdauer  | 2Jahr(e)                              |
| Breite                               | 210,6mm                               |
| Bruttogewicht                        | 2,128kg                               |
| Funkleistung                         | 10mW                                  |
| Höhe                                 | 294mm                                 |
| Leuchtfarbe                          | Rot                                   |
| Leuchtmittel                         | LED                                   |
| Länge                                | 78,5mm                                |
| Max. Betriebstemperatur              | 60°C                                  |
| Max. Luftfeuchtigkeit                | 93%                                   |
| Max. Reichweite Empfangen (Freifeld) | 100m                                  |
| Max. Reichweite Empfangen (Gebäude)  | 30m                                   |
| Max. Reichweite Senden (Freifeld)    | 100m                                  |
| Max. Reichweite Senden (Gebäude)     | 30m                                   |

|                         |                        |
|-------------------------|------------------------|
| Min. Betriebstemperatur | -25°C                  |
| Modulation              | FM                     |
| Montageort              | Außenbereich           |
| Nettogewicht            | 1,781kg                |
| Sabotageüberwachung     | Ja                     |
| Schalldruck             | 100dB                  |
| Schutzart IP            | 65                     |
| Spannungsüberwachung    | Ja                     |
| Sprache Anleitung       | DE, EN, DA, NL, FR, IT |
| Sprache Verpackung      | DE, EN, DA, NL, FR, IT |
| Stromaufnahme           | 0,225mA                |
| Zertifizierungen        | In Zertifizierung      |

