ABUS Security-Center

Secvest Funk-Feuertaster

Art.-Nr. FUAT50020

- Zur schnellen und einfachen Auslösung eines Feueralarms
- Komfortable Aufputzmontage
- Geeignet für die unauffällige und diskrete Alarmierung
- Sabotageüberwachung

Bei Feuer einfach und schnell Hilfe holen
Mit dem Secvest Funk-Feuertaster lässt sich per Knopfdruck unkompliziert und schnell ein Feueralarm absetzen. Der Feueralarm kann auch dann ausgelöst werden, wenn die Zentrale nicht scharf geschaltet ist – die Betätigung des Tasters reicht dafür aus.

Alarm und Notruf getrennt möglich
Sie können selbst entscheiden, ob neben dem akustischen und optischen Alarm zusätzlich ein Anruf an eine Notrufleitstelle erfolgen soll. Bei entsprechenden Batterien (3 V Lithium) hat der Funk-Feuertaster eine Lebensdauer von ca. 24 Monaten.

Überreicht durch: FELGNER Sicherheitstechnik · GmbH & Co. KG · Heiligenbornstraße 17 · 01219 Dresden
© 2018 ABUS Security-Center GmbH & Co. KG, Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Secvest Funk-Feuertaster

Art.-Nr. FUAT50020

Technische Daten

Batterie - Typ	3V CR2477N Lithium Batterie
Batterie - max. Batterielebensdauer	2Jahr(e)
Breite	85mm
Funkfrequenz	868,6625MHz
Funkleistung	10mW
Gehäusematerial	Thermoplastischer Kunststoff
Höhe	85mm
Länge	52mm
Max. Betriebstemperatur	50°C
Max. Reichweite Senden (Freifeld)	100m
Max. Reichweite Senden (Gebäude)	30m
Min. Betriebstemperatur	-10°C

Modulation	FM
Nettogewicht	0,16kg
Sabotageüberwachung	Ja
Schutzart IP	32
Sicherheitsgrad	2
Spannungsversorgung DC	3V
Spannungsüberwachung	Ja
Umweltklasse	II
VdS Klasse	sonstige

Überreicht durch: FELGNER Sicherheitstechnik · GmbH & Co. KG · Heiligenbornstraße 17 · 01219 Dresden

© 2018 ABUS Security-Center GmbH & Co. KG, Änderungen und Irrtümer vorbehalten.